

**Radio FM | Conception de table | FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 15 W
| Taille de l'écran: 2.2 " | Écran bleu blanc | Bluetooth® | IPX5**



Spécifications du produit RDFM3100YW:

Bandes radio prises en charge	FM
Canaux de haut-parleur	Mono
Classement IP	IPX5
Conception radio	Conception de table
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Prise d'alimentation CC
Consommation d'énergie en fonctionnement	8 W
Consommation d'énergie en mode veille	0 W
Côté câble d'alimentation B	Prise d'alimentation CC
Côté du câble d'alimentation A	C7
Couleur	Jaune

	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
écran	Écran bleu blanc
Entrée de connexions	1x 3.5 mm
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi
Gamme de fréquences FM	87.5-108 MHz
Haut-parleur RMS	5 W
Largeur	194.00 mm
Lecture multimédia	Onde sinusoïdale pure
	Radio
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m

Matériau	ABS
	Caoutchouc
Piles requises (non incluses)	6x C
Plage de fréquences de transmission	2402-2480 MHz
Poids	2190 g
Poignée de transport	Oui
Profils Bluetooth® adapté	A2DP
	AVRCP
Profondeur	280.00 mm
Protection contre les chocs	Oui
Puissance d'émission maximale	-6 dBm
Puissance de crête du haut-parleur	15 W
Stations FM pré-réglées	20
Taille	198.00 mm
Taille de l'écran	2.2 "
Taille du pilote	60 mm

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM3100YW
Code EAN	5412810326266
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio de chantier
	Câble d'alimentation électrique
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	200 mm	325 mm	205 mm	2558 g
4	410 mm	355 mm	420 mm	10940 g

